

TULA micro suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-1715D3XF



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Decke , Abgehängt _____

Spezialfarben _____

IP20 _____

290 lm _____

LED

tunable white _____

2200 K - 4000 K _____

CRI \geq 90 _____

L95 / 50000 h _____

initial MacAdam \leq 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 88 _____

MR 0.83 _____

MDER 0.75 _____

Optisch

flood _____

Ausstrahlwinkel 46° _____

PstLM \leq 1.0 ¹ _____

SVM \leq 0.4 ¹ _____

Elektrisch

DALI-2 DT8 _____

System 5.4 W _____

SK3 _____

System 54 lm/W² _____

Abmessungen

Durchmesser 47 mm _____


Höhe 500 mm _____

0.65 kg _____

1500 mm _____

Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhngung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig krzbar; passive Khlung der LEDs durch optimierte Khlkrpergeometrie; mit CSP (Chip-Scale-Packaging) Technologie fr hchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe: Tunable White Bestckung (2200-4000 K); Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; min. 95% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblndung durch zurckversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; przise Abstrahlcharakteristik mit 46° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstrkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgert durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



flood 46°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	467	0.86
2	117	1.71
3	52	2.57
4	29	3.43
5	19	4.28

Produktskizze



¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
² inkl. Bercksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgerts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

