



## Generale

Soffitto / Parete , Incasso

bianco , RAL 9016 <sup>1</sup>

fronte IP40 , retro IP20

6280 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq 80$ 

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Ottico

Asymmetric Wallwasher

asymmetric

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 62 W

sistema 101 lm/W<sup>3</sup>

classe isolamento 2

1 DALI Addr.

26 W/m

## Dati fisici

senza bordo

lunghezza 2438 mm

larghezza 92 mm

altezza 13 mm

3.6 kg

## Sagoma

lunghezza 2444 mm

larghezza 95 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 58 mm


profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

<sup>1</sup> Codice RAL<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)<sup>3</sup> APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.


## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto





## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso	
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	10
B13	13
B16	16
B20	21
C1	16
C13	21
C16	26
C20	35

## Componenti

### INSTALLATION CHANNEL

L-L-A (MM)  
2438-92-13

N. ARTICOLO/I  
051-8900247



### Accessori di montaggio

#### END CAPS

TIPO  
1 paio

N. ARTICOLO/I  
051-8990217



### Accessori di montaggio

#### LINEAR CONNECTOR

TIPO  
1 paio  
10 paio

N. ARTICOLO/I  
051-8990110  
051-8990110.10



### Oltri Accessori

#### DISMOUNTING TOOL

TIPO  
ventosa

N. ARTICOLO/I  
086-30000

