



## Generale

Soffitto / Parete , Incasso

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

fronte IP40 , retro IP20

2450 lm

2010 lm/m

## LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

## Ottico

Microprismatic

microprismatic

UGR &lt; 19

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 19.1 W

classe isolamento 2

sistema 128 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

16 W/m

## Dati fisici

senza bordo

lunghezza 1221 mm

larghezza 92 mm

altezza 13 mm

2.7 kg

## Sagoma

lunghezza 1227 mm

larghezza 95 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 58 mm


profondità d'incasso: 12,5 mm (soffitto) + 45 mm (convertitore)

<sup>1</sup> Codice RAL<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



# LENO microprismatic

trimless system

051-8014637G 051-8900127



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Istruzioni di montaggio





## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF <sup>a</sup>	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	19
B13	24
B16	31
B20	40
C10	31
C13	40
C16	51
C20	66

## Componenti

### INSTALLATION CHANNEL

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1221 mm	1221-92-13	051-8900127



### Accessori di montaggio

#### END CAPS

TIPO	N. ARTICOLO/I
1 paio	051-8990217



### Accessori di montaggio

#### LINEAR CONNECTOR

TIPO	N. ARTICOLO/I
1 paio	051-8990110
10 paio	051-8990110.10



## Oltri Accessori

### DISMOUNTING TOOL

TIPO	N. ARTICOLO/I
ventosa	086-30000

