



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Eléctrico

350 mA

CP2

22 W

non DIM

198 V

264 V

$\eta$  89 %

Corriente Constante

50 Hz

60 Hz

Físico

longitud 180 mm

ancho 30 mm

altura 21 mm



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

