



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique
375 mA
CP1
45 W
Dim DALI, Push Dim, Dim Dali 2, Dim Dali DT8
198 V
264 V
η 88 %
Courant Constant
50 Hz
60 Hz

Physique
longueur 129 mm
largeur 79 mm
hauteur 30 mm



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	18
B13	24
B16	30
B20	38
C10	31
C13	40
C16	51
C20	63