

CONVERTER

002-90776



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

38 W _____

Electrique

700 mA _____

CP2 _____

38 W _____

Dim DALI, Dim Dali 2 _____

min 198 V _____

max 264 V _____

η 90 % _____

Courant Constant _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

courant constant 700 mA _____

Physique

longueur 147 mm _____

largeur 44 mm _____

hauteur 30 mm _____



CONVERTER

002-90776



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de convertisseurs |
|---------------------------------|--------------------------|
| B10 | 31 |
| B13 | 40 |
| B16 | 50 |
| B20 | 62 |
| B25 | 78 |
| C10 | 52 |
| C13 | 67 |
| C16 | 85 |
| C20 | 104 |
| C25 | 130 |

