



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

13 W _____

Electrique

300 mA _____

CP2 _____

13 W _____

non DIM _____

min 198 V _____

max 264 V _____

η 87 % _____

Courant Constant _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

courant constant 300 mA _____

Physique

longueur 85 mm _____

largeur 40 mm _____

hauteur 22 mm _____



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130