



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique

500 mA

CP2

10 W

Dim DALI, Dim Dali 2

198 V

264 V

η 82 %

Courant Constant

50 Hz

60 Hz

Physique

longueur 166 mm

largeur 30 mm

hauteur 22 mm



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	80
B13	104
B16	130
B20	162
C10	135
C13	175
C16	220
C20	270