

# CONVERTER

007-1952580



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Electrique

500 mA

CP2

38 W

Dim DALI, Dim Dali 2

198 V

264 V

$\eta$  90 %

Courant Constant

50 Hz

60 Hz

Physique

longueur 147 mm

largeur 44 mm

hauteur 30 mm



# CONVERTER

007-1952580



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

