

# CONVERTER

007-1952560



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Electrique

500 mA

CP1

30 W

non DIM

198 V

264 V

$\eta$  89 %

Courant Constant

50 Hz

60 Hz

## Physique

longueur 187 mm

largeur 30 mm

hauteur 21 mm

# CONVERTER

007-1952560



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de convertisseurs
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130