



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

28 W _____

Dati elettrici

300 mA _____

classe isolamento 2 _____

28 W _____

Dim DALI, Push Dim, Dim Dali 2 _____

min 176 V _____

max 264 V _____

η 87 % _____

Corrente Costante _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

corrente costante 300 mA _____

Dati fisici

lunghezza 143 mm _____

larghezza 43 mm _____

altezza 30 mm _____



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di convertitori
B10	18
B16	30
C10	23
C16	36