



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

500 mA | Casambi

blanc signalisation , RAL 9016 ¹

Electrique

CP2

10 W

Bluetooth, Casambi

min 198 V

max 264 V

η 83 %

Courant Constant

min 50 Hz

max 60 Hz

Physique

diamètre 115 mm

hauteur 29 mm

¹ Code RAL



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de convertisseurs |
|---------------------------------|--------------------------|
| B10 | 39 |
| B16 | 63 |
| B20 | 78 |
| C10 | 63 |
| C16 | 100 |
| C20 | 125 |